

Affichette Zone Orange



- Affichage interactif qui permet de délimiter une zone orange et de prévenir toutes personnes s'en approchant du risque encouru.
- Conçue pour signaler un classement temporaire de zone orange.
- Détecteur de présence provoquant la mise en fonction de l'alarme et des 16 leds clignotantes.

 Carmelec





Caractéristiques techniques



Caractéristiques mécaniques et environnementales

Dimensions : 275 x 180 x 32 mm

Poids : 500g

Boîtier : Polystyrène Choc

Niveau sonore : 90 dB à 30 cm



Caractéristiques électriques

Alimentation : batterie 7,2 V - 700 mAh (6 éléments)

Recharge Alimentation externe 12 V continu 1A ou rack de charge

Temps de charge : 6 h 00

Autonomie :
- 30 jours en veille
- 3 jours avec détection toutes les secondes
- ou 70 000 détection de présence

Application & utilisation

Prévention des intrusions involontaires en zone orange.

L'alarme sonore et lumineuse se déclenche lorsqu'une personne passe à moins de 5 m de l'affichette.

Possibilité d'inhiber l'alarme sonore.

Béquille rétractable, support pour accrochage mural et fixation sur rubalise.

Options

Rack de chargement pour 5 affichettes.

Chargeur individuel.

